

緊急災害時や防犯、防災に最適！

WACOH

メタルハライドランプ

575Wx1灯

WL601SMBA4C

バルーン照明機 カートタイプ

これなら安心！ 消しても、すぐつく瞬時再点灯！

ランプ消灯直後から再点灯が可能！緊急時でもお待たせしません！

AC100~240V

バルーンの名入れはオプションで承ります！
バルーンカバー UL94 VTM-0 適合



扱いやすい取っ手付き



持ち手がついているから
組み立てやすい！
落としにくい！



二段積み可能で省スペース



発電機は
オプションです。

カバーが汚れにくい！

防汚性規格 JIS L 1919 A-1 2.5級 取得

電子安定器！

プラグ交換により、電圧AC100~240V
が使用できます。

瞬時再点灯！

消灯後すぐに再点灯可能！
緊急時にもお待たせしません。

全国どこでも使用可能！

周波数を選ばず日本全国で使用できます。

2段積収納！

狭いスペースでの収納が可能です。

搭載発電機により型式が変わります。

WL601SMBA4CGY・・・ヤマハEF900iS搭載

WL601SMBA4CGH・・・ホンダEU9i搭載

WL601SMBA4CGHE・・・ホンダEU9iエントリー搭載

WL601SMBA4CGY16i・・・ヤマハEF1600iS搭載

WL601SMBA4CGH18i・・・ホンダEU18i搭載

仕様

型式	WL601SMBA4C	
周波数(Hz)	50/60 共用	
電圧(V)	100~240 (要プラグ交換)	
電流(A)	ファン	0.15
	安定器	6.4
ランプ	メタルハライド575Wx1灯	
使用可能周囲温度(°C)	-10~40	
全光束(ルーメン)	49,000	
バルーン直径(mm)	850	
使用時寸法(mm)	1,050×1,000×1,770	
収納時寸法(mm)	830×550×780	
安定器	電子安定器	
ポール形式	急落下防止式伸縮式3段	
バルーン最大高(mm)	2,600	
質量(kg)	カート部	29.2
	バルーン部	7.5
	発電機	20.0 (EF1600iSの場合)
	合計	56.7

製造元  **和光機械工業株式会社**

本社・営業部 〒333-0821 埼玉県川口市東内野272番地

サービス技術センター TEL: 048 (295) 3228(代) FAX: 048 (295) 3225

山形工場 〒997-0341 山形県鶴岡市下山添庄内南工業団地

部品センター TEL: 0235 (57) 2766(代) FAX: 0235 (57) 2765

ホームページ <http://www.wacoh.ne.jp>

Eメール info@wacoh.ne.jp

サービスの行き届いた代理店